

機能の選択とREMOTE				機 能 詳 細	
機能① MUX	リモートユニット & 外部リモート (PC)	本体 SW	QL 3G-SDIからSL 12G-SDIへの変換など(全7種類のSDI MUX機能)	3G 4本の入力を 12G に変換(MUX)できます。	
				同様に 1.5G4本を6G 1本に変換できます。(Single Link)	
				異なる2つの素材 6G 2本を それぞれ12G 1本(計2本)に変換できます	
				同様に 3G 2本を6G 1本に変換 ×2組 できます。	
MUXされた信号を 4分配出力できます。					
信号のコピー出力、バイパス出力		入力信号が2siの場合、入力信号の順番を変更しても正しくMUXされます			
入力信号の補間、配列変更機能			入力信号 4本の内プライマリ信号以外が欠けている場合、プライマリから信号をコピーして入力信号を4本にして12G出力します。		
機能② DEMUX		本体 SW	SL 12G-SDIからQL 3G-SDIへの変換など(全7種類のSDI DEMUX機能)	12G 1本の入力を 3G×4本 に変換(DEMUX)できます。	
				6G1本も同様に 1.5G4本に変換できます。	
	異なる2つの素材 12G(6G・3G) 1本を それぞれ6G(3G・1.5G) 2本に変換できます。				
バイパス出力			マッピング可能/異なるレートのSDI入力が可能		
信号出力の配列変更、ディレイ調整			出力信号の順序を変更できます。 MAX1024Clockまでディレイ調整できます。		
機能③	本体 SW	入出力アサイン/信号セレクト機能	入力4信号を任意の出力にアサイン(Mapping)できます。 その際、位相合わせはしません。		
機能④	本体 SW	分配機能(COPY)	入力信号の分配ができます(COPY)。 MUX機能と併せて3G×4本を12G1本に変換⇒変換した12Gを4本出力する事ができます。		
機能⑤	本体 SW	テストシグナル出力機能	数種類のテスト用カラーバー信号を出力できます。12G/6Gの同じパターンを4出力		
機能⑥	ペイロードIDの上書き機能			外部からのREMOTE UNITで行います。	
機能⑦	期待した入力信号のチェック機能			本体フロントの4個のLEDランプがLOCK時に緑点灯します。	
機能⑧	自動	入力信号のオートデスクュー		800nsecまでのディレイを吸収します。	

※ブルーマーカー部は、GB-100M単体の設定SWで機能選択ができます。